

ІНСТРУКЦІЯ № 04-11 **з пожежної безпеки у приміщенні електрощитової**

1. Сфера застосування

Ця Інструкція поширюється на приміщення електрощитової (далі — електрощитова), встановлює вимоги пожежної безпеки, порядок дій у разі виникнення пожежі та є обов'язковою для ознайомлення і виконання її положень всіма особами, які перебувають в електрощитовій, працівниками та обслуговуючим персоналом*.

* Наведено примірну інструкцію. За потреби адаптуйте її до умов вашого підприємства.

2. Вимоги пожежної безпеки

2.1. Приміщення електрощитової використовувати лише за призначенням.

2.2. Всі розподільчі шафи та щити мають бути зачинені, оснащені схемою під'єднання споживачів із пояснювальними написами та вказаним значенням номінального струму апарата захисту (плавкої вставки).

2.3. Плавкі вставки запобіжників мають бути калібровані із зазначенням на клеймі номінального струму вставки (клеймо ставить завод-виготовлювач або електротехнічна лабораторія). Застосовувати саморобні некалібровані плавки вставки заборонено.

2.4. Двері електрощитової тримати зачиненими. На дверях вказати місце зберігання ключів.

2.5. Електрощитову комплектують вогнегасником.

2.6. У приміщенні електрощитової заборонено:

- зберігати продукцію, устаткування, меблі та інші сторонні предмети;
- улаштовувати виробничі дільниці;
- застосовувати відкритий вогонь;
- курити (дозволено курити лише у спеціально відведених місцях);
- користуватися електронагрівальними приладами (електроплитками, електрочайниками, кип'ятильниками);
- улаштовувати та експлуатувати тимчасові електромережі;
- залишати без нагляду ввімкнуті в електромережу електроприлади;
- експлуатувати кабелі та дроти із пошкодженою або такою, що втратила захисні властивості, ізоляцією;
- залишати під напругою кабелі та дроти з неізовльованими струмопровідними жилами;
- користуватися пошкодженими розетками, відгалужувальними та з'єднувальними коробками, вимикачами та іншими електровиробами, а також лампами, скло яких має затемнення або випинання.

2.7. Відповідальний за пожежну безпеку електрощитової перед тим, як зачинити її, має впевнитися в її пожежобезпечному стані і лише потім зачинити приміщення.

Відповідальний за пожежну безпеку електрощитової _____
(підпис, ініціали, прізвище)

3. Обов'язки та дії працівників у разі виникнення пожежі

У разі виявлення пожежі (ознак горіння) працівники зобов'язані:

- негайно повідомити про це оперативно-рятувальну службу за номером 101 або 112, вказати адресу, кількість поверхів, місце виникнення пожежі, наявність людей, а також своє прізвище;
- повідомити про пожежу керівництву;
- вимкнути струмоприймачі;
- розпочати гасіння пожежі наявними первинними засобами пожежогасіння;
- організувати зустріч підрозділів оперативно-рятувальної служби та допомагати їм під час гасіння пожежі;
- попередити керівника підрозділу оперативно-рятувальної служби про наявність вибухонебезпечних, отруйних та хімічно активних речовин;
- виконувати вказівки керівника підрозділу оперативно-рятувальної служби.

Відповідальний за пожежну безпеку _____

(підпис, ініціали, прізвище)

О.В. Васюк