


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Кам'янець-Подільський фаховий коледж архітектури,
будівництва та дизайну



ЗАТВЕРДЖЕНО:

наказ директора коледжу
від 16 лютого 2023р № 35/1
 О.Мальченко

ІНСТРУКЦІЯ № 56

*з охорони праці
Для електромонтера з ремонту і обслуговування
електроустаткування*

ЗМІСТ :

- 1. Загальні положення.**
- 2. Вимоги безпеки перед початком роботи.**
- 3. Вимоги безпеки під час виконання роботи.**
- 4. Вимоги безпеки після закінчення роботи.**
- 5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях.**

1. Загальні положення

1.1. Інструкція з охорони праці електромонтера є документом, що встановлює вимоги з охорони праці для електромонтера з ремонту обслуговування електроустаткування в коледжі та в гуртожитках.

1.2. Ця інструкція розроблена відповідно до:

Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 29.01.1998 № 9; Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 № 15; Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Держнаглядохоронпраці від 09.02.1998 № 4.

1.3. До роботи в якості електромонтера з ремонту і обслуговування електроустаткування (далі — електромонтер) допускається особа не молодше 18 років, яка має професійно-технічну освіту відповідного напрямку підготовки та має відповідне посвідчення; володіє достатніми теоретичними знаннями і професійними навичками; не має протипоказань до роботи з електрикою; у стані здоров'я; пройшла попередній і періодичний медичний огляд; пройшла навчання безпечним методам і прийомам виконання робіт, також вступний інструктаж з охорони праці та інструктаж з охорони праці при стажуванні на робочому місці, перевірку знань вимог охорони праці та має відповідну групу з електробезпеки; здала у встановлений на підприємстві термін іспит на знання правил технічної експлуатації електроустановок споживачів і правил техніки безпеки при їх експлуатації.

1.4. Електромонтер забезпечує проведення монтажу, ремонту, налагодження електроустаткування, його правильну технічну експлуатацію, проведення перевірок роботи обладнання з метою своєчасного виявлення несправності та її усунення, а також виконує інші функціональні обов'язки згідно з посадовою інструкцією.

1.5. Електромонтер зобов'язаний:

- дотримуватись правил внутрішнього трудового розпорядку;
- забезпечити безпечну експлуатацію обладнання, роботу електромереж, систем освітлення, вентиляції і кондиціювання та іншого обладнання наданого в дорученій ділянці роботи (профілактичний огляд, технічне обслуговування, поточний ремонт тощо);
- знати і виконувати вимоги нормативно-правових актів з питань охорони праці;
- дбати про особисту безпеку і здоров'я, а також про безпеку і здоров'я оточуючих працівників у процесі виконання будь-яких робіт чи під час перебування на території коледжу, гуртожитків;
- підтримувати порядок і чистоту на робочому місці та дотримуватись правил особистої гігієни;
- не допускати порушень правил пожежної безпеки;
- використовувати за призначенням інструменти, устаткування та засоби індивідуального захисту (для перенесення інструменту використовувати спеціальну сумку чи переносний ящик);

- зберігати і приймати їжу у встановлених і обладнаних для цього місцях;
- вміти надавати першу домедичну допомогу потерпілим від нещасних випадків;
- знати місця зберігання аптечки, пожежного інвентаря, гідрантів, шляхи евакуації людей, а також номери телефонів для виклику екстрених аварійних служб;
- не виконувати вказівок, які суперечать правилам охорони праці та пожежної безпеки;
- проходити за затвердженими графіками навчання, інструктажі та перевірку знань з питань охорони праці та пожежної безпеки;
- негайно повідомляти безпосереднього керівника про ситуації, що загрожують життю і здоров'ю людей, а також пошкодженню майна;
- вносити пропозиції керівництву щодо вирішення питань з охорони праці.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. До оперативного обслуговування електричного устаткування та його ремонту допускаються працівники, які знають основи електротехніки; будов різних типів електродвигунів постійного та змінного струму, захисних вимірювальних приладів, комутаційної апаратури, найбільш раціональні способи перевірки, ремонту, складання, встановлення і обслуговування електродвигунів і електроапаратури, способи захисту їх від перенапруження тощо; знають терміни випробувань захисних засобів та пристосування правила їх експлуатації і догляду за ними; знають оперативні схеми експлуатаційні інструкції, особливості обладнання і пройшли відповідне навчання; володіють іншими знаннями і навичками відповідно присвоєних розрядів та відповідають іншим кваліфікаційним вимогам згідно з посадовою інструкцією.

2.2. Перед початком роботи електромонтер повинен: ознайомитися зі станом та режимом роботи устаткування на своїй ділянці; особистим оглядом в обсязі, встановленому відповідною інструкцією; перевірити і прийняти інструмент, матеріали, ключі від приміщень, засоби захисту, оперативну документацію та інше; підготувати необхідні засоби індивідуального захисту;

2.3. Перед виконанням робіт з підвищеною небезпекою, які проводяться розпорядженням або нарядом-допуском, переконатися в належному оформленні документації, пройти цільовий інструктаж та виконувати заходи передбачені нарядом-допуском, розпорядженням, вимогами Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів.

2.4. Видалити із зони проведення робіт сторонніх осіб, звільнити робоче місце від зайвих предметів і матеріалів, огородити робочу зону та встановити знаки безпеки.

2.5. Забороняється допускати до роботи працівника з ознаками алкогольного або наркотичного сп'яніння, а також з явними ознаками захворювання.

3. Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1. Під час роботи електромонтер зобов'язаний:

- утримувати обладнання в технічно-справному стані;
- використовувати безпечні прийоми праці;
- користуватися спецодягом та іншими засобами індивідуального захисту за їх призначенням;
- не допускати на своє робоче місце сторонніх осіб;
- не виконувати роботи, не передбачені змінним завданням;
- за необхідності правильно застосовувати засоби індивідуального та колективного захисту;
- відрегулювати рівень освітленості робочого місця;
- звертати увагу на поведінку інших працівників, стан їх здоров'я, застосування ними безпечних прийомів праці, дотримання вимог виробничої санітарії та пожежної безпеки;
- вести затверджену у встановленому порядку технічну і оперативну документацію.

3.2. Під час роботи не допускаються сторонні розмови, протягом робочого дня потрібно дотримуватися встановлених перерв у роботі згідно з затвердженими правилами внутрішнього трудового розпорядку.

3.3. Забороняється:

- працювати при недостатньому освітленні;
- курити в приміщеннях;
- залишати без нагляду електронагрівальні прилади.

3.4. Під час роботи здійснюється постійний контроль за справністю обладнання, інструментів, блокувальних, вмикаючих і вимикаючих пристроїв, сигналізації, електропроводки.

3.5. Перед проведенням ремонту електрообладнання необхідно зняти напругу в мережі не менше ніж у двох місцях та видалити запобіжники. Приступаючи до демонтажу електрообладнання, необхідно переконатись у відсутності напруги та вивісити при цьому на рубильнику або ключі управління плакат такого змісту: «Не вмикати – працюють люди».

3.6. Розбирання і збирання електрообладнання необхідно виконувати на верстатах чи спеціальних робочих столах або стійких стендах.

3.7. Під час роботи в електроустановках без зняття напруги на струмовідні частини або поблизу від них необхідно дотримуватися таких вимог:

- огородити розташовані поблизу робочого місця струмовідні частини, що перебувають під напругою, і до яких можливий дотик;
- працювати в діелектричному взутті або стоячи на діелектричному килимку;
- застосовувати інструмент з ізолювальними рукоятками, чи користуватися діелектричними рукавицями;
- тримати ізолювальні частини засобів захисту за рукоятки або обмежувального кільця;
- користуватися тільки сухими і чистими ізолювальними частинами засобів захисту з непошкодженим лаковим покриттям;
- не торкатися ізоляторів електроустановки, що перебуває під напругою, без застосування електрозахисних засобів;

- не працювати у зігнутому стані, якщо у разі випрямлення відстань до струмовідних частин буде меншою, ніж передбачена нормами;
- не застосовувати металевих драбин, не працювати стоячи на ящиках або інших сторонніх предметах;
- під час наближення грози припинити всі роботи на повітряних лініях електропередавання, відкритому та закритому розподільчому устаткуванні на вводах з комунікаційною апаратурою безпосередньо з'єднаною з повітряними лініями;
- під час снігопаду, дощу, туману не допускається виконання робіт, які вимагають застосування захисних ізолювальних засобів.

3.8. Електромонтер забезпечує утримання робочого місця в порядку і чистоті, стежить за чистотою повітря в приміщенні, не допускає утворення протягів.

3.9. Електромонтер бере участь у виконанні приписів органів державного нагляду за охороною праці, служби охорони праці коледжу за напрямом своєї діяльності.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

- 4.1. Після закінчення роботи необхідно привести в порядок робоче місце.
- 4.2. Відключити і знеструмити обладнання та світильники.
- 4.3. Прибрати інструменти і матеріали, що використовувались у виробничому процесі, в призначене для їх зберігання місце.
- 4.4. Перевірити зроблені за час роботи записи в експлуатаційних журналах.
- 4.5. Повідомити безпосереднє керівництво про виявлені під час роботи неполадки і несправності обладнання та про інші фактори, що впливають на безпеку праці.
- 4.6. Здійснити інші заходи, передбачені посадовою інструкцією чи іншими локальними актами.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. У разі виникнення аварійних ситуацій і аварій (поява запаху газу, задимлення, виявлення підвищеного тепловиділення від устаткування, підвищеного рівня шуму при його роботі, несправності заземлення, загоряння матеріалів і обладнання, раптовому припиненні подачі електроенергії та інше) електромонтер вживає заходи щодо їх локалізації та ліквідації згідно з планом локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій.

5.2. У випадку, якщо він самотійно не спроможний вжити дієвих заходів усунення виявлених порушень у роботі обладнання, працівник зобов'язаний негайно повідомити про це безпосереднього керівника, а за його відсутності – керівника вищого рівня та викликати за необхідності представників аварійної та (або) технічної служб.

5.3. При пожежі, задимленні або загазованості потрібно негайно вжити заходів щодо евакуації людей з приміщення відповідно до затвердженого плану евакуації та приступити до ліквідації пожежі наявними засобами.

пожежогасіння. При загорянні електрокабелю та електроустаткування необхідно їх негайно знеструмити.

5.4. У випадку нещасного випадку (травми) потрібно надати домедичну допомогу потерпілому, за необхідності викликати швидку допомогу доповісти про подію керівництву.

5.5. У разі настання нещасних випадків з людьми (враження струмом) зняття напруги для звільнення потерпілого від дії електричного струму має бути здійснено негайно без попереднього дозволу керівництва.

Розробив: електромонтер коледжу

Узгоджено: інженер з охорони праці

голова профкому

юристконсульт

З інструкцією ознайомлений :

електромонтер гуртожитків



М.СОРОКОВСЬКИЙ

Є.КОРЧОВА

Ю.ЛОНСЬКА

О.ОЗІМОВСЬКИЙ

М.ФЕДОРАК